

## O2 Rufumleitung

Mit den Rufumleitungen zur Mobilbox bleiben Sie auch dann erreichbar, wenn Sie Ihr Mobiltelefon ausgeschaltet haben oder ein Gespräch nicht entgegennehmen können.

Es gibt Rufumleitungen für unterschiedliche Situationen, die Sie einzeln oder in Kombination einrichten können.

Mit den folgenden Tastenkombinationen können Sie Ihre gewünschten Rufumleitungen aktivieren.

1. Wenn besetzt ist: **\*\*67\*333#**, anschließend die Wähltaste drücken.
2. Wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen können: **\*\*61\*333#**, anschließend die Wähltaste drücken.

Die Werkseinstellung sieht vor, dass sich die Mobilbox nach genau 10 Sekunden einschaltet. Weitere mögliche Intervalle sind: 5, 10, 15, 20, 25, 30 Sekunden. Wenn Sie das Zeitintervall bis zur Rufumleitung auf die Mobilbox ändern möchten:

Beispiel 1: Zeitintervall 15 Sekunden: **\*\*61\*333\*\*15#**, anschließend die Wähltaste drücken.

Beispiel 2: Zeitintervall 25 Sekunden: **\*\*61\*333\*\*25#**, anschließend die Wähltaste drücken.

3. Wenn Sie nicht erreichbar sind, weil Ihr Mobiltelefon ausgeschaltet ist, oder sich außerhalb des Empfangsbereiches befindet: **\*\*62\*333#**, anschließend die Wähltaste drücken.
4. Wenn Sie alle Anrufe direkt auf die Mobilbox umleiten möchten (Anrufe werden nicht zu Ihnen durchgestellt, sondern sofort auf die Mobilbox geleitet): **\*\*21\*333#**, anschließend die Wähltaste drücken.
5. Wenn Sie alle Rufumleitungen gleichzeitig löschen möchten: **##002#**, anschließend die Wähltaste drücken.